

# KZ-ACM100

Đầu đọc đăng ký thẻ



## Tính năng

- Đọc thẻ Mifare 13.56 Mhz
- Không cần cài đặt Driver
- Cấp nguồn và giao tiếp qua cổng USB
- Có còi và đèn led chỉ thị.



## Đặc điểm kỹ thuật

### Hệ thống

Bộ xử lý	32 Bit
Thông số đọc thẻ	
Tần số	13.56MHz
Khoảng cách đọc tối đa	3cm-5cm
Giao tiếp	
Truyền thông	USB tới PC

### Thông số chung

Còi	có
Nguồn cấp	5V DC/100mA
Nhiệt độ hoạt động	-30°C to +60°C
Độ ẩm hoạt động	≤95%
Kích thước(W×D×H)	105mm×75mm×20mm
Khối lượng	0.18kg
Môi trường hoạt động	Trong nhà